


## Fiche de Données Produit

116846 - B 2344 - BA9S 8,5x23 30V 66mA



### Caractéristiques Générales

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Culot                 | BA9S           |
| Forme                 | Tube           |
| Famille               | Tube 8,5x23 mm |
| Finition              | Claire         |
| Durée de vie nominale | 1000 h         |
| Technologie           | Incandescence  |

### Caractéristiques Electriques

|           |              |
|-----------|--------------|
| Tension   | 30.00 Volt   |
| Ampérage  | 0.066 Ampere |
| Ampérage  | 66.000 mA    |
| Puissance | 2.00 Watt    |
| Filament  | C2F          |

### Caractéristiques Dimensionnelles

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Poids    | 1.30 g               |
| Volume   | 8.00 cm <sup>3</sup> |
| Diamètre | 8.0 mm               |
| Longueur | 23.0 mm              |

### Données Logistiques

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Type Emballage       | Etui carton de 10 pc |
| Sous-conditionnement | 10 pcs               |
| Conditionnement      | 100 pcs              |

### Données Commerciales

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Code ORBITEC        | 116846               |
| Référence ORBITEC   | B 2344               |
| Désignation ORBITEC | BA9S 8,5x23 30V 66mA |
| Catalogue           | LAMPES 2002          |
| Page                | 50                   |

### Données de Fabrication

|        |         |
|--------|---------|
| Marque | Orbitec |
|--------|---------|

### Réglementation

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Conformité RoHS        | Oui          |
| Conformité REACH       | Non concerné |
| Nomenclature douanière | 8539 29 98   |

Les lampes peuvent contenir du verre. Les bris de verre doivent être manipulés avec les précautions d'usage (gants - balayette) et éliminés avec les ordures ménagères. En cas de casse, si le produit contient du mercure, bien aérer la pièce.